

SMART-DETECT 180-2



Der Smart-Detect 180-2 ist ein BUS-Bewegungsmelder für den Innen- und Außenbereich. Es lassen sich Gebäudefronten, Grundstücke und Räume mit einer Fläche von bis zu 200m² überwachen.

Die Empfindlichkeit des Bewegungsmelders lässt sich dabei komfortabel über die Konfigurationssoftware Smart-Config einstellen.

Eigenschaften / Einsatzgebiet

- Bewegungssensor
- Helligkeitssensor
- Empfindlichkeit über Smart-Config einstellbar
- Wand- und Eckmontage möglich

Besonderheiten

- Spannungsversorgung über BUS-Leitung

Bedienelemente

- 1 x Taster zum einfachen Einlernen am System

Anzeigeelemente

- 1 x LED für Betriebszustand
- 1 x LED für Bewegungsdetektion (abschaltbar über Smart-Config)

Technische Daten

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| • Abmessungen (HxBxT) | 120x78x55mm |
| • Spannung | 24V DC (±10%) |
| • Anschluss | Busstecker (4x0,8mm ²) |
| • Stromaufnahme | ≤ 50mA |
| • Schutzart | IP54 |
| • Schutzklasse | II |
| • Umgebungstemperatur | -20...50°C |
| • Erfassungswinkel | 180° horizontal
90° vertikal |
| • Reichweite | max. 12m bzw. 20m |
| • Befestigungsart | Wandmontage oder
Eckmontage |

Lieferumfang

- 1 x Smart-Detect 180-2
- 1 x Adapter für Außeneck-Montage
- 1 x Adapter für Inneneck-Montage
- Bedienungsanleitung

Artikelnummern

- | | |
|---------------------------------|------------|
| • Smart-Detect 180-2 (weiß): | SD-180-2W |
| • Smart-Detect 180-2 (schwarz): | SD-180-2SW |
| • Smart-Detect 180-2 (silber): | SD-180-2SI |
| • Smart-Router: | SRT-2 |

Benötigtes Zubehör

- Smart-Router

Anschlussbeispiel

