

SMART-DETECT 360



Der Smart-Detect 360 ist ein BUS-Bewegungsmelder für den Deckeneinbau im Innenbereich. Der Bewegungsmelder passt in jeden handelsüblichen Einbaurahmen, da er die äußeren Abmessungen des Leuchtmittels hat.

Die Empfindlichkeit des Bewegungsmelders lässt sich komfortabel über die Konfigurationssoftware Smart-Config einstellen.

Eigenschaften / Einsatzgebiet

- Bewegungssensor
- Helligkeitssensor
- Empfindlichkeit über Smart-Config einstellbar
- Für Deckeneinbau geeignet

Besonderheiten

- Spannungsversorgung über BUS-Leitung

Bedienelemente

- 1 x Taster zum einfachen Einlernen am System

Anzeigeelemente

- 1 x LED für Betriebszustand
- 1 x LED für Bewegungsdetektion (abschaltbar über Smart-Config)

Technische Daten

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| • Abmessungen (HxBxT) | 83 x Ø 82mm |
| • Spannung | 24V DC (±10%) |
| • Anschluss | Schraubklemmen |
| • Stromaufnahme | ≤ 50mA |
| • Schutzart | IP20 |
| • Schutzklasse | II |
| • Umgebungstemperatur | -20...50°C |
| • Erfassungswinkel | 360° mit 180°
Öffnungswinkel |
| • Reichweite | max. 8m rundrum |
| • Befestigungsart | Deckeneinbau |

Lieferumfang

- 1 x Smart-Detect 360
- Bedienungsanleitung

Artikelnummern

- | | |
|---------------------|-----------|
| • Smart-Detect 360: | SD-360-DE |
| • Smart-Router: | SRT-2 |

Benötigtes Zubehör

- Smart-Router

Anschlussbeispiel

